

バロー文化ホール 大ホール 照明設備(1)

設備容量	総容量	3φ4W	300kVA
------	-----	------	--------

平成19年 1月 現在

調光設備	
照明操作卓	丸茂電機社製 プリティナMEGA
	総負荷数 246
	最大制御チャンネル 1024 DMX512出力コネクタ×2
	プリセットフェーダー 80本×3段 or 240本×1段
	記憶シーン 1000
	サブマスター 30本 99ページ
	クロスフェーダー 1組
	タイムクロス 1式
	外部記憶デバイス 1式 SDカード、FD
	データ表示 1台 タッチパネルディスプレイ

負荷設備	
フットライト	60w× 27灯 × 4色 (W、W、72、78) C型20Aコンセント 1個口 × 4回路
花道フットライト (上手)	60w× 16灯 × 2色 (W、W) C型20Aコンセント 1個口 × 2回路
花道フットライト (下手)	60w× 16灯 × 2色 (W、W) C型20Aコンセント 1個口 × 2回路
U H o	300w× 20灯 × 4色 (71、72、63、22) C型20Aコンセント 5個口 × 16回路
L H o	300w× 20灯 × 4色 (72、59、22、40) C型30Aコンセント 1個口 × 8回路
1 B o	200w× 22灯 × 4色 (W、W、72、78) (切り替えBoコンセント有り)C型20Aコンセント 2個口 × 8回路
2 B o	200w× 22灯 × 4色 (W、W、72、78) (切り替えBoコンセント有り)C型20Aコンセント 2個口 × 8回路
3 B o	200w× 22灯 × 4色 (W、W、72、78) (切り替えBoコンセント有り)C型20Aコンセント 2個口 × 8回路
1 S U S 常設器具	C型20A(3口)×16回路 / C型30A(1個口)×直4回路 DMX OUT × 1系統 CSQ-1000w × 12台 / FQB-1000wS1 × 16台
2 S U S 常設器具	C型20A(3口)×16回路 / C型30A(1個口)×直4回路 DMX OUT × 1系統 CSQ-1000w × 12台 / FQB-1000wS1 × 16台
3 S U S 常設器具	C型20A(3口)×16回路 / C型30A(1個口)×直4回路 DMX OUT × 1系統 CSQ-1000w × 12台 / FQB-1000wS1 × 16台

負荷設備	
天反ライト	500w× 48灯 9回路
トーマタルライト (上手)	C型20A(2個口)× 4回路 CSQ-1000w × 4台
トーマタルライト (下手)	C型20A(2個口)× 4回路 CSQ-1000w × 4台
客席ボタン 常設器具	C型20A(2個口)× 8回路 / C型30A(1個口)×直1回路 DMX OUT × 1系統 LNC2-250-1000w × 8台
フロントサイドライト (上手)	C型20A(3個口)× 6回路 LNC2-250-1000w × 15台(3台5色)
フロントサイドライト (下手)	C型20A(3個口)× 6回路 LNC2-250-1000w × 15台(3台5色)
シーリングライト	C型20A(2個口)× 16回路 LNC2-350-1500w × 30台(6台5色) / ERQ-15 × 1台
フロアーコンセント (上手)	C型30A × 20回路
フロアーコンセント (下手)	C型30A × 20回路
フロアーコンセント (舞台前)	C型30A × 6回路
フロアーコンセント (舞台中)	C型30A × 8回路
フロアーコンセント (舞台奥)	C型30A × 4回路
センターピンスポット	2kwクセノン × 2台 XPS-2008SR
直回路 (上手)	C型30A × 8回路 DMX IN/OUT × 各1系統 ※舞台大臣裏
直回路 (下手)	C型30A × 8回路 DMX IN/OUT × 各1系統 ※舞台大臣裏
仮設電源	単相三線 100A × 1口 ※下手花道裏に分電盤有り