

多治見市文化会館 大ホール 照明設備(1)

2022年12月現在

設備容量	総容量	3φ4W	300kVA
------	-----	------	--------

調光設備	
照明操作卓	丸茂電機社製 プリティナMEGA
	総負荷数 246
	最大制御チャンネル 1024 DMX512出力コネクタ×2
	プリセットフェーダー 80本×3段 or 240本×1段
	記憶シーン 3000
	サブマスター 30本 99ページ
	クロスフェーダー 1組
	タイムクロス 1式
	外部記憶デバイス 1式 USB
	データ表示 1台 タッチパネルディスプレイ

負荷設備	
フットライト	60w× 27灯 × 41(W, W, 72, 78) C型20Aコンセント 1個口 × 4回路
花道フットライト (上手)	60w× 16灯 × 21(W, W) C型20Aコンセント 1個口 × 2回路
花道フットライト (下手)	60w× 16灯 × 21(W, W) C型20Aコンセント 1個口 × 2回路
U H o	300w× 20灯 × 41(71, 72, 63, 22) C型20Aコンセント 5個口 × 16回路
L H o	300w× 20灯 × 41(72, 59, 22, 40) C型30Aコンセント 1個口 × 8回路
1 B o	LED 230w x 11台 (WW+BEO) (直回路有り)C型30Aコンセント × 6回路
2 B o	LED 230w x 11台 (WW+BEO) (直回路有り)C型30Aコンセント × 6回路
3 B o	LED 230w x 11台 (WW+BEO) (直回路有り)C型30Aコンセント × 6回路
1 S U S	3kw×16回路(20Cコンセント3口) /DMX OUT×2系統 (直回路有り)C型30Aコンセント × 4回路 常設器具 CSQ-1000w × 12台 /FQB-1000wS1 × 16台
2 S U S	3kw×16回路(20Cコンセント3口) /DMX OUT×2系統 (直回路有り)C型30Aコンセント × 4回路 常設器具 CSQ-1000w × 12台 /FQB-1000wS1 × 16台
3 S U S	3kw×16回路(20Cコンセント3口) /DMX OUT×2系統 (直回路有り)C型30Aコンセント × 4回路 常設器具 CSQ-1000w × 12台 /FQB-1000wS1 × 16台

負荷設備	
天 反 ラ イ ト	1天反 LED 70w × 38台 2天反 LED 70w × 10台
トーマンタルライト (上手)	3kw×4回路(20Cコンセント2口) ※大臣に切り替え有り C型30A×4回路 常設器具 CSQ-1000w × 4台
トーマンタルライト (下手)	3kw×4回路(20Cコンセント2口) ※大臣に切り替え有り C型30A×4回路 常設器具 CSQ-1000w × 4台
客 席 パ ト ン	3kw×8回路(20Cコンセント3口)/DMX OUT×2系統 (直回路有り)C型30Aコンセント × 1回路 常設器具 LNC2-250-1000w × 8台
フロントサイドライト (上手)	3kw×6回路(20Cコンセント3口)/DMX OUT×1系統 (直回路有り)C型30Aコンセント × 1回路 常設器具 LNC2-250-1000w × 15台(3台5色)
フロントサイドライト (下手)	3kw×6回路(20Cコンセント3口)/DMX OUT×1系統 (直回路有り)C型30Aコンセント × 1回路 常設器具 LNC2-250-1000w × 15台(3台5色)
シーリングライト	3kw×16回路(20Cコンセント2口)/DMX OUT×2系統 (直回路有り)C型30Aコンセント × 2回路 常設器具 LNC2-350-1500w × 30台/UHP-1000w × 1台
フロアーコンセント C型30A	上手 20回路 下手 20回路 前 6回路 中 8回路 奥 4回路
直 回 路 C型30A	上手大臣 8回路 DMX OUT×2 下手大臣 8回路 DMX IN×2/OUT×2 上手水平 8回路 DMX OUT×2 下手水平 8回路 DMX OUT×2
仮 設 電 源 ※下手花道裏	1φ3W 105/210V 60Hz 20kVA C型30A × 4個 D型20A × 2個 カムロック × 1式
センターピンスポット	2kwクセノン × 2台 XPS-2008SR

